

Модуль усилителя мощности JQ-D032BT



Технические характеристики:

Введение функции:

Поддержка декодирования без потерь формата музыки, записи и звонков, чтение USB-диска, чтение TF-карты, радио FM, усилитель 2x3 Вт, отключение памяти, источник питания постоянного тока 3,7 В-5 В.

Основная функция:

- 1, Двойное декодирование, поддержка музыки в формате MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC;
 - 2, Поддержка музыки BT Bluetooth music;
 - 3, Запись и вызов;
 - 4, Поддержка USB/ TF-карты;
 - 5, Функция памяти выключения питания;
 - 6, Самый высокий уровень громкости составляет 30 уровней громкости;
 - 7, Усилитель мощности 2x3 Вт, DC 3.7 В-5 В
 - 8, Поддержка FM (87,5 МГц-108,0 МГц);
 - 9, Кнопки: VOL-/ AUTO / VOL+ ;
 - 10, Система автоматической защиты питания поддержки (РСВА не сгорит, если положительная и отрицательная мощность обратна, она только не работает);
- Размер панели: 71x22 мм

Инструкции по эксплуатации :

- 1, Кнопка Vol (последняя песня / уменьшение громкости): в состоянии MP3, vol- короткое нажатие для последней песни, длительное нажатие для уменьшения громкости; в состоянии FM, короткое нажатие для увеличения номера одной ступени; при функции BT Blue tooth, короткое нажатие - синий зуб один, длительное пресс - это уменьшение громкости;
- 2, Кнопка Auto (воспроизведение / пауза): в состоянии MP3, auto короткое нажатие для воспроизведения / паузы; в состоянии FM, короткое нажатие для воспроизведения / паузы, длительное нажатие для автоматической приемной станции; в функции BT Blue tooth короткое нажатие для воспроизведения / паузы;
- 3, Кнопка Vol + (следующая песня / увеличение громкости): в состоянии MP3 короткое нажатие Vol для следующего, длительное нажатие для увеличения громкости; в состоянии FM короткое нажатие для уменьшения номера ступени; при функции Blue tooth короткое нажатие означает BT Blue tooth следующая песня, длительное нажатие - уменьшение объема.